



智慧科技 智掌全局



BF-620 专业调频对讲机



声控功能VOX



电脑写频



信道扫描



16个编程信道



- 射频输出功率≤5W
- 锂离子电池：1800mAh
- 静噪等级设置（0~9级）
- CTCSS/CDCSS及尾音消除
- 频率范围：VHF:136-174MHz /UHF:350-390MH
UHF:400-470MHz

- 监听功能
- 低电提醒
- 自动省电功能
- 繁忙信道锁定
- 信道号语音提示
- 宽/窄带转换，高/低功率转换

BF - 620

BF-620 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF:136-174MHz /UHF:350-390MHz /UHF:400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20℃ ~ +60℃
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC7.4V(±20%)
电池	1800mAh(锂离子电池)
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	60 × 39 × 105 mm
重量	225g(包含电池)
发射部分	
射频输出功率	≤ 5W
调制方式	16KΦF3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.165 μV(宽)/ 0.2 μV(窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB(窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件

