

4W音频功率 高清通话语音

BT-998 专业调频车载台



128个编程信道



电脑写频



液晶显示



超时定时器



- 扫描
- 电脑写频
- 静噪等级
- 发射超时定时器TOT
- 宽/窄带转换
- 繁忙信道禁发BCL
- QT/DQT及尾音消除
- DTMF信令

BF-998

BF-998专业调频车载台，北峰领先智慧科技的先锋杰作，人工学方正机身搭配旋钮式音量开关，具有高达4W的音频输出功率，超大音量分贝带来高清语音体验，同时支持DTMF信令及遥晕遥毙、手动拨号等多种功能，让您在风驰电掣中，即时掌握事态全局，实现一呼百应的通信梦想！

BF-998技术指标规格表

BF-998技术指标规格表	
一般部分	
频率范围	136-174MHz / 400-470MHz
信道数目	128
信道间隔	25 KHz / 12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC13.8V(± 15%)
电池	发射<8A, 接收<1A, 守候<0.4A
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	158 (L) * 152(W) * 50(H)mm
重量	1.04Kg
发射部分	
射频输出功率	≤ 30W
调制方式	16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB(宽)/60 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.2 μ V(宽)/ 0.25 μ V(窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 55dB(窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB(窄)
额定音频输出功率	0.5W
最大音频输出功率	3.9W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。


标准配件



手咪



DC电源线



保险丝



手咪固定夹



支架/螺丝钉


可选配件



写频线



天线



电源



北峰官方微信



北峰官方网站